

# Funk-Durchgangsmelder FD25

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

### Bewegungsmelder

**Stromversorgung:** 2 x 1,5 V AAA Batterien oder 5 V DC USB-C-Netzgerät (beides nicht im Lieferumfang)

**Sensor:** PIR-Bewegungsmelder

**PIR-Erfassungsbereich:** 5 m x 90° (horizontal), 9 m x 40° (vertikal)

**Sendefrequenz:** 433 MHz

**Funkreichweite:** bis 70 m (im Freien)

**Abmessungen:** 85 x 54 x 35 mm (Gehäuse)

### Gongeinheit

**Stromversorgung:** 230 V ~ 50 Hz (Eurostecker)

**Gong:** 24 Melodien wählbar

**Lautstärke (Gong- und Sirenenton):** 4 verschiedene Lautstärken einstellbar, max. 82 dB(A)/0,3 m

**Blinklicht:** 4 x LED

**Anwendung:** im Innenbereich

**Abmessungen:** 80 x 87 x 28 mm (Gehäuse ohne Stecker)


- Ideal zur Raum- und Durchgangsüberwachung
- Der im Bewegungsmelder eingebaute PIR-Sensor reagiert auf Bewegung und löst an der Gongeinheit ein helles Blinklicht, einen Gongton oder einen Sirenenton aus.
- Bewegungsmelder für Decken- oder Wandmontage oder frei platzierbar
- Gongeinheit einfach in die Steckdose stecken
- Meldet Besucher durch Gongton (4 Lautstärken einstellbar, 24 Melodien wählbar)
- Optische Warnung nur durch Blinklicht möglich
- Bis zu 8 Bewegungsmelder/Klingeltasten können an die Gongeinheit angemeldet werden
- Set kombinierbar, auch mit Funk-Türgong FD20




FD25

Art.Nr. 34112

### Erfassungsbereich FD25



Flächenüberwachung



Vorhangüberwachung

Wandhalterung mit Kugelgelenk, um den Erfassungsbereich zu optimieren:

- Vorhangüberwachung für Durchgänge
- Flächenüberwachung für Räume