

Funk-Überwachungskameraset mit Monitor DW500

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Kamera DW500K

Betriebsspannung: 9 V DC (vom mitgelieferten Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 530 mA

Funkfrequenz: 2,4 GHz

Funkreichweite (max.): 150-200m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung)

Auflösung (max.): Full HD 1920 x 1080 Pixel

Bildsensor: 1/2,7 Zoll CMOS

Erfassungswinkel: 84° (horizontal)

Lichtempfindlichkeit: 5 Lux (ohne IR-LEDs)

Ausleuchtung: 16 Infrarot-LEDs, bis zu 12m

Infrarotfilter: autom. Austausch

PIR-Erfassungsbereich: 7m x 50°

Schutzart: IP65

Abmessungen: Ø 67 x 128mm

Monitor DW500M

Betriebsspannung: 5V DC (Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 1,22 A

Lithium-Akku: 3,7V 2000 mAh

Funk-Kanäle: 4 (Doppelempfänger)

Bildschirm: 7 Zoll /17,5cm), 1024 x 600 Pixel

Bildrate: bei 1 oder 2 aktivierten Kameras 10 bis 20 Bps

Voralarm-Aufnahme: ca. 5 Sekunden

Aufnahmeformat: SD-Karte (UHS-I oder U1, max. 128 GB, nicht im Lieferumfang)

Max. Speicherkapazität: (in Std. bei 64GB) 720p (HD): 35-520, 1080p (Full HD): 32-430

Abmessungen: 194 x 123 x 23

- Set inkl. Kamera DW500K und Touchscreen LCD-Monitor DW500M
- Aufnahmen in Full HD 1080p Auflösung
- Abhörsicher durch digitale Übertragung
- Kamera für Wand- und Deckenmontage (inkl. Halterung)
- Wetterfeste Tag-/Nacht-Farbkamera mit automatischem IR-Filteraustausch
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen Wechselsprechen
- Mit integriertem Lithium-Akku (für bis zu 1h 50min tragbaren Einsatz) und Doppel-Empfänger für max. 4 Kameras mit Einzelbild-, Sequenz- und Quad-Darstellung
- Integrierter Videospeicher für automatische Aufnahmen bei Bewegungserkennung (durch Bewegungsmelder oder zusätzlich durch Pixeländerung)
- Ringspeicherfunktion vorhanden
- Wird der Monitor mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel mit einem WLAN-Router verbunden, ist die Betrachtung von Live-Bildern und Aufnahmen sowie das Wechselsprechen über WLAN/Internet von Smartphone/Tablet aus möglich (App > MeineKamera < für iPhone (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels))
- Automatische Push-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar, sicherer App-Zugriff von bis zu 3 Smartphones / Tablets gleichzeitig, Browserzugriff nicht möglich
- Plug-and-Play-Einrichtung ohne feste IP-Adresse oder DynDNS
- Inkl. Kamera mit Antenne, 3,20m DC-Kabel, Halterung und Netzgerät mit 2,40m DC-Kabel, Monitor mit Netzgerät und Netzwerkkabel

Passendes Zubehör:

Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M (Art. Nr. 27902) oder DWAK-6M (Art. Nr. 27903), DC-Verlängerungskabel VKD-6M (Art. Nr. 27315) für Kamera, SD-Karte für Monitor SDKARTE 32GB (Art. Nr. 27285)



DW500 SET

Art.Nr. 27910

Full HD
1080p

