

Funk-Klingelerweiterung FD21

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:

Sender: 1x 12V MN21 alkalische Batterie (im Lieferumfang enthalten, nur bei potentialfreier Tastenaktivierung erforderlich) oder 12V DC Signal

Gongeinheit: 230V, 50Hz

Funkreichweite: bis 200m (im Freien)

Lautstärke Gong: max. 85dB (A)/0,3 m

Gehäuseabmessungen:

34 x 88 x 20mm (Sender)

80 x 87 x 28mm (Gongeinheit, Gehäuse ohne Stecker)

- Funk-Gong zur Erweiterung bestehender Türsprechanlagen oder Klingeltaster
- Bestehend aus Sender mit 25cm Anschlussleitung und Gongeinheit mit Eurostecker für die Steckdose
- Aktivierung des Senders durch potentialfreien Tastenkontakt oder durch 12V DC Signal (mind. 30mA)
- Gongeinheit mit einem 4-LED Blinklicht und wahlweise Gongton, insgesamt 24 Melodien, für jeden Sender auswählbar
- 4 einstellbare Lautstärken oder stilles Signal nur über Blinklicht
- Set ausbaubar mit beliebig vielen Zusatz-Gongeinheiten FD2G
- Weiterhin können bis zu insgesamt 8 Sender (auch Klingeltaster FD2K oder Bewegungsmelder FD2B) an einer Gongeinheit angemeldet werden, Funkreichweite jedoch beachten



FD21

Art.Nr. 34117