

4-Kanal AHD-Recorder DVR422S

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12 V DC
(über mitgeliefertes Netzgerät)

Leistungsaufnahme: max. 24 W

Videoeingänge: 4x BNC
(AHD/TVI/CVI/analog mit
automatischer Erkennung)

Videoausgänge: 1 x HDMI (max.
8MP), 1 x VGA

Audioeingang: 4x Cinch

Audioausgang: 1x Cinch

Alarめingänge: 4x NO/NC

Alarmausgang: 1 x NO

Eingebauter Speicher: SATA
HDD, 1 x 2 TB

Max. Aufnahmerate:

6 Bilder/s pro Kamera bei 8MP,
8 Bilder/s pro Kamera bei 5MP,
10 Bilder/s pro Kamera bei 4MP,
25 Bilder/s pro Kamera bei 2 MP

Aufnahmemodus: manuell,
Timer, Bewegung, Alarm, SMART
PIR

Kompressionsformat:

H.264/H.265

Ethernet: 10/100 Base-T;
unterstützt Fernsteuerung und
Live-Übertragung über Ethernet,
per Windows und CMS-
Software/IE Browser

Netzwerkverbindung:

unterstützt TCP/IP, PPPoE, DHCP-
Funktionen, P2P-Zugriff über
Windows CMS-Software und App
(iOS und Android) über Geräte-ID

PTZ-Steuerung: unterstützt
PELCO-D/P-Protokoll über RS485
sowie über Koaxialkabel, max.
255 Preset-Positionen

Digitalzoom: Digitalzoom (Live-
und Wiedergabemodus)

Zugriffe: Livebilder max. 20
Nutzer

Gehäuseabmessungen: 300 x 53
x 227mm

- AHD digitaler Videorecorder (8MP UHD DVR)
- 4-Kanal Aufnahme in bis zu 8MP Full HD Auflösung
- Mit Netzwerk- / Internetverbindung
- Bewegungserkennung über Pixeländerung, Voralarmaufnahme, Steuerung von passenden Kameras über das Koax-Kabel (OSD-Einstellmenü sowie PTZ-Steuerung), RS-485 PTZ-Steuerung
- Linux 3.18-basiertes Betriebssystem
- Inkl. speziell für die Videoüberwachung vorinstallierter 2TB Festplatte (bis zu 1x 8TB wird unterstützt), USB-Maus, Infrarot-Fernbedienung, 12V DC Netzgerät und Netzwerk-Software
- Back-up über Netzwerk oder USB-Stick/-Festplatte
- Smartphone-Zugriff auf Live-und Aufnahmesequenzen
- App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels)
- Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ PC-Software-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS
- Anbindung von 2 zusätzlichen passenden Netzwerk-Kameras möglich (1 / 4 / 9-fach Anzeige)
- Passende Netzwerk-Kameras sind NWB6230F, NWB643x, NWD643x sowie WLAN-Kameras WR100/WR120 (WR100B/D in Verbindung mit einem Access Point WR100E)



DVR422S

Art.Nr. 26351

