

# 16-Kanal AHD-Recorder DVR1622S 4TB

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Betriebsspannung:** 12 V DC  
(über mitgeliefertes Netzgerät)

**Leistungsaufnahme:** max. 60 W

**Videoeingänge:** 16x BNC  
(AHD/TVI/CVI/analog mit  
automatischer Erkennung)

**Videoausgänge:** 1 x HDMI (max.  
8MP), 1 x VGA

**Audioeingang:** 16x Cinch

**Audioausgang:** 1x Cinch

**Alarめingänge:** 16x NO/NC

**Alarmausgang:** 1 x NO

**Eingebauter Speicher:** SATA  
HDD, 1 x 4 TB

### Max. Aufnahmerate:

7 Bilder/s pro Kamera bei 8MP,  
10 Bilder/s pro Kamera bei 5MP,  
15 Bilder/s pro Kamera bei 4MP,  
25 Bilder/s pro Kamera bei 2 MP

**Aufnahmemodus:** manuell,  
Timer, Bewegung, Alarm, SMART  
PIR

### Kompressionsformat:

H.264/H.265

**Ethernet:** 10/100 Base-T;  
unterstützt Fernsteuerung und  
Live-Übertragung über Ethernet,  
per Windows und CMS-  
Software/IE Browser

### Netzwerkverbindung:

unterstützt TCP/IP, PPPoE, DHCP-  
Funktionen, P2P-Zugriff über  
Windows CMS-Software und App  
(iOS und Android) über Geräte-ID

**PTZ-Steuerung:** unterstützt  
PELCO-D/P-Protokoll über RS485  
sowie über Koaxialkabel, max.  
255 Preset-Positionen

**Digitalzoom:** Digitalzoom (Live-  
und Wiedergabemodus)

**Zugriffe:** Livebilder max. 20  
Nutzer

**Gehäuseabmessungen:** 378 x 50  
x 340 mm

- AHD digitaler Videorecorder (8MP UHD DVR)
- 16-Kanal Aufnahme in bis zu 8MP Full HD Auflösung
- Mit Netzwerk- / Internetverbindung
- Bewegungserkennung über Pixeländerung, Voralarmaufnahme, Steuerung von passenden Kameras über das Koax-Kabel (OSD-Einstellmenü sowie PTZ-Steuerung), RS-485 PTZ-Steuerung
- Linux 3.18-basiertes Betriebssystem
- Inkl. speziell für die Videoüberwachung vorinstallierter 4 TB Festplatte (bis zu 2x 8TB wird unterstützt), USB-Maus, Infrarot-Fernbedienung, 12V DC Netzgerät und Netzwerk-Software
- Back-up über Netzwerk oder USB-Stick/-Festplatte
- Smartphone-Zugriff auf Live- und Aufnahmesequenzen
- App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels)
- Plug-and-Play-Einrichtung für App-/Clientsoftware-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS
- Anbindung von 8 zusätzlichen passenden Netzwerk-Kameras möglich (1 / 4 / 9 / 16 / 25-fach Anzeige)
- Passende Netzwerk-Kameras sind NWB6230F, NWB643x, NWD643x sowie WLAN-Kameras WR100/WR120 (WR100B/D in Verbindung mit einem Access Point WR100E)



DVR1622S 4TB

Art.Nr. 26365

