

System 9000 Funk-Repeater 9000FR

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Funkfrequenz: 868 MHz

Betriebsspannung: 230V, 50 Hz

Abmessungen: Platine 112 x 66 x 12 mm, Gehäuse 132 x 182 x 45 mm

- Funk-Repeater zur Vergrößerung der Funkreichweite zwischen Funk-Meldern sowie Funk-Fernbedienungen und den Funkmodulen 9000F oder der Zentrale 9000ZF des System 9000
- Erkennt automatisch die Funk-Komponenten, die im System vorhanden sind
- Eine Verstärkung ist einzeln wählbar
- Funkschaltausgänge sind optional verstärkbar
- Belegt eine Adresse im System
- Inkl. Sabotagekontakt und Platz für einen Notstrom-Akkupack 4,8V / 900mAh (mitbestellen, 9000FR-AKKU, Art-Nr. 35516)
- Bidirektionale Funk-Komponenten werden nicht unterstützt



9000FR

Art.Nr. 35515
