

Funk-Druckknopfmelder 9000DKMA2

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Funkfrequenz: 868MHz

Spannungsversorgung: 1x 3V
CR2032 Lithiumbatterie
(mitgeliefert)

Abmessungen: 87 x 87 x 58mm

- Funk-Druckknopfmelder in gelbem Gehäuse mit der Aufschrift AMOK-ALARM
- Zur Aufputzmontage geeignet
- Druckfläche aus Polycarbonat ist zurücksetzbar, keine Glasscheibe erforderlich
- Auslösung wird mit gestreifter Fahne auf der Druckfläche angezeigt
- Rückstellung mit Schlüssel (1x im Lieferumfang)
- Belegt eine Adresse im System 9000
- Ersatzschlüssel (Art.Nr. 33207) optional erhältlich



9000DKMA2

Art.Nr. 35602
